

1. Determine el importe por consumo de energía eléctrica
- si el consumo es de 780 kWh.
 - si el consumo es de 220 kWh y tiene el beneficio de la ley 1886.
 - si el consumo es de 69 kWh.

B2-PD-BT

	unidad	Cargos
Cargo Mínimo con derecho a 20 kWh	Bs/mes	26.866
Cargos de Energía	Bs/kWh	
21-50 kWh	Bs/kWh	0.162
51-140 kWh	Bs/kWh	0.493
141-300 kWh	Bs/kWh	0.455
301- 500 kWh	Bs/kWh	0.482
500 - kWh	Bs/kWh	0.513

2. Se tiene la siguiente tabla de las demandas por bloque horario de un cliente de la categoría E-GD-MT

- determinar la potencia de punta y el exceso de la potencia fuera de punta a facturar para los meses de noviembre 2009 y octubre 2009.

Mes	Bloque Alto kW	Bloque Medio kW	Bloque Bajo kW
ene-09	55	65	112
feb-09	58	113	70
mar-09	65	115	77
abr-09	54	118	71
may-09	75	120	81
jun-09	78	121	75
jul-09	78	118	75
ago-09	68	120	75
sep-09	82	115	75
oct-09	80	115	75
nov-09	55	110	65
dic-09	48	115	68
ene-10	65	120	71
feb-10	70	100	73
mar-10	80	105	70
abr-10	68	115	68

E-GD-BT

	Cargo fijo	Bs/mes	7.365
	Cargos por energía		
Bloque Alto	De 0 a 106 kWh/kW	Bs/kWh	0.346
	Excedente kWh	Bs/kWh	0.285
Bloque Medio	De 0 a 106 kWh/kW	Bs/kWh	0.307
	Excedente kWh	Bs/kWh	0.254
Bloque Bajo	De 0 a 106 kWh/kW	Bs/kWh	0.261
	Excedente kWh	Bs/kWh	0.214
	Cargo por Potencia	Bs/kW	60.995

Bloque
Alto
Medio
Bajo

Cargo por Exceso de Potencia Fuera de Punta	Bs/kW	20.572
--	-------	--------

Consumo kWh
9,778
23,451
8,600